



WIRELESS MICROPHONE

무선 2 마이크 시스템



놀라울 정도로 선명한 음색과 오리지널 JBL 프로 사운드.

이제 무대 중심에 설 시간입니다. JBL 무선 마이크는 맑고 선명한 음색과 디테일로 오리지널 JBL 프로 사운드를 제공합니다. 왜곡이나 지연 없는 고음으로 표현하는 최고의 목소리. 무선 듀얼 채널 수신기를 스피커에 연결하고 마이크를 켜면 빛날 준비 완료. 쉽게 교체할 수 있는 AA 배터리를 사용해 밤새도록 큰소리로 노래하세요. 듀엣으로 노래하는 경우? 두 개의 마이크 사운드가 완벽하게 조화된 소리가 스피커를 통해 흘러나옵니다. 스포트라이트 받을 준비를 하세요.

특징

- ▶ 뛰어난 보컬 품질과 오리지널 JBL 프로 사운드
- ▶ 충전식 UHF 듀얼 채널 무선 수신기
- ▶ 플러그 앤 플레이
- ▶ 교체 가능한 AA 배터리와 함께 제공되는 마이크
- ▶ JBL PartyBox 스피커로 즐기는 최고의 성능



특징 및 장점

뛰어난 보컬 품질과 오리지널 JBL 프로 사운드

전파 방해, 지연, 왜곡 없는 JBL 무선 마이크의 맑은 선명한 사운드를 즐겨 보세요. 놀라운 오리지널 JBL 프로 사운드로 흠잡을 데 없는 목소리를 표현해 보세요.

충전식 UHF 듀얼 채널 무선 수신기

무대의 중심에 서고 싶지 않다면 듀엣으로 즐겨 보세요. 두 개의 무선 마이크를 연결하면, 최대 6시간 동안 두 명의 음성이 완벽하게 조화된 사운드가 스피커를 통해 흘러나옵니다.

플러그 앤 플레이

듣고 싶으면, 지금 바로 들으세요. 간편하게 설정할 수 있는 JBL 무선 마이크. 수신기와 무선 마이크를 켜기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.

교체 가능한 AA 배터리와 함께 제공되는 마이크

JBL 무선 마이크에는 교체하기 쉬운 AA 배터리가 함께 제공되어, 밤새도록 리듬에 몸을 맡길 수 있습니다.

JBL PartyBox 스피커로 즐기는 최고의 성능

JBL 무선 마이크는 마이크 입력 단자가 스피커에 연결해 사용할 수 있지만, 최상의 음질을 경험하고 싶다면, JBL PartyBox 스피커와 함께 사용하세요.

구성품

- 무선 마이크 2개
- 무선 수신기 1개
- USB-C 케이블
- QSG
- 안전 관리 지침
- 품질보증서

기술 사양

일반 사양

- ▶ 모델 번호: 무선 마이크 세트
- ▶ 송신기와 수신기 사이의 거리: >10m
- ▶ 플라 패턴: 지향성
- ▶ 주파수 응답: 65 Hz – 15kHz
- ▶ 신호 대 잡음(S/N)비: > 60dB
- ▶ UHF 주파수 대역: 470-960MHz (SKU에 따라 변동)(EU 657-662MHz)
- ▶ THD: < 0.5%, 일반
- ▶ 송신기 전송 전력: <10mW, 일반
- ▶ 수신기 입력: 1/4"(6.3mm) 언밸런스
- ▶ 수신기 최대 출력 레벨: -13dBV, 일반
- ▶ 수신기 충전식 배터리: 리튬 이온 폴리머 3.7WH(3.7V, 1000mAh에 해당)
- ▶ 수신기 충전 시간: < 3.5시간@5V/1A
- ▶ 수신기 배터리 재생 시간: 최대 6시간
- ▶ 마이크 배터리: 4 x AA 알카라인(포함)

규격 및 중량

- ▶ 규격(가로 x 높이 x 세로):
마이크 50 x 233mm/1.95" x 9.16"; 수신기 70mm x 80mm x 20mm/2.75" x 3.14" x 0.78"
- ▶ 가중치: 마이크 247g/0.54lb;
수신기: 54g/0.12lb