



WIRELESS MICROPHONE

ワイヤレスマイク(2本セット)



JBLがプロフェッショナルで培ったサウンドで驚異的に鮮明な歌声で歌う。

さあ、ステージの中央で歌う時です。JBLワイヤレスマイクは、限りなく鮮明で緻密な音声で、JBLならではのパワフルなサウンドを実現します。最高のパフォーマンスで、歪みや遅延のない高音をヒットしましょう。ワイヤレス・デュアル・チャンネル・レシーバーをスピーカーに繋ぎマイクをオンにするだけで、あなたはスター。単3電池を簡単に交換できるので、夜明けまでガンガン歌いまくれます。次はデュエット？スピーカーを通し、両方のマイクの音が完璧にミックスされて聞こえます。スポットライトを浴びましょう。

特長

- ▶ 高質の音声とJBLならではのパワフルなサウンド
- ▶ 充電式UHFデュアルチャンネルワイヤレス受信機
- ▶ 繋いでプレイ
- ▶ マイクは交換可能な単3電池対応
- ▶ JBL PartyBoxスピーカーを使えば最高のパフォーマンス



特徴および利点

高質の音声とJBLならではのパワフルなサウンド

JBLワイヤレスマイクの音が限りなく鮮明であるということは、電波妨害や遅延、歪みがないということです。JBLならではのパワフルなサウンドをバックに、音はシャープなタイミングでヒットします。

充電式UHFデュアルチャンネルワイヤレス受信機

ステージの中央に立ちたくないなら、ソロで頑張る必要はありません。2本のワイヤレスマイクを接続すれば、最大6時間まで、スピーカーを通して両方の音が完璧にミックスされて聞こえます。

繋いでプレイ

自分の歌は、その気になった時すぐに聴いてもらいたいもの。JBLワイヤレスマイクのセットアップは、超シンプルです。受信機とワイヤレスマイクをオンにすれば、すぐにスタートできます。

マイクは交換可能な単3電池対応

JBLワイヤレスマイクは交換が簡単な単3電池対応なので、一晩中、歌いまくれます。

JBL PartyBoxスピーカーを使えば最高のパフォーマンス

JBLワイヤレスマイクは、マイク入力端子があるスピーカーに繋いで使えますが、JBL PartyBoxスピーカーのいずれかを使えば最高のパフォーマンスを楽しめます。

同梱品:

ワイヤレスマイク2本
ワイヤレス受信機1台
USB Type-Cケーブル
クイックスタートガイド
安全シート
保証書

技術的仕様:

全般仕様

- ▶ 型番:ワイヤレスマイクセット
- ▶ 送信機と受信機の距離:>10m
- ▶ 指向特性:カーディオイド
- ▶ 周波数特性:65 Hz~15kHz
- ▶ 信号雑音(S/N)比:> 60 dBA
- ▶ UHF周波数帯域:470~960MHz (SKUにより異なる) (EU 657~662MHz)
- ▶ THD:< 0.5% (一般的)
- ▶ トランスミッター送信電力:<10 mW (一般的)
- ▶ 受信機入力端子:1/4"(6.3 mm) アンバランス
- ▶ 受信機最大出力レベル:-13dBV (一般的)
- ▶ 受信機交換可能用電池:リチウムイオンポリマー 3.7WH (3.7V、1000mAh同等)
- ▶ 受信機充電時間:< 3.5時間 @5V/1A
- ▶ 受信機電池再生持続時間:最大6時間
- ▶ マイク用電池:単3アルカリ4本 (同梱)

寸法と重量

- ▶ 寸法 (W×H×D):マイク 50 x 233mm; 受信機 70mm x 80mm x 20mm
- ▶ 重量:マイク:247g、受信機:54g