



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

세계 최고의 JBL 성능과 대부분의 공장 스피커 위치에 꼭 맞게 업그레이드된 다중 요소 스피커 및 컴포넌트 시스템.



JBL의 Pro Car Audio

클럽 동축 및 컴포넌트 스피커는 더 많은 차량에 JBL 프로 사운드를 전달합니다. 소형 디자인은 공장 스테레오의 일반적인 출력에도 높은 민감도를 전달하면서 경쟁사 제품에 비해 더 많은 차량에 쉽게 적용할 수 있습니다. Plus One™ 디자인의 견고한 폴리프로필렌 콘은 하드 히팅 저음과 오랜 수명을 제공합니다. 에지 드리븐 실크 돔 트위터는 출력 레벨과 상관없이 더 넓고 부드러운 고주파 응답을 제공합니다. 쉽게 설치할 수 있는 컴포넌트 스피커 시스템 - Starfish™ 트위터 장착 어댑터 및 I-Mount 트위터 장착 키트. 3인치, 4인치, 5.25인치, 6.5인치, 6 x 8인치 및 4 x 6인치 동축, 6 x 9인치 3방향 및, 0.75인치 트위터가 표준 크기로 이용 가능하며 공장형 스피커로부터 완벽한 업그레이드를 실현합니다.

특징

- ▶ Plus One™ 우퍼 콘 구조
- ▶ 에지 드리븐 실크 돔 트위터
- ▶ 다양한 장착 응용 분야에 적합한 특징 Shallow 디자인
- ▶ 조절식 트위터 출력 수준
- ▶ 음향 감쇄 UV 저항 폴리프로필렌 콘
- ▶ 더 큰 마그네틱 크기, 더 강력한 파워 핸들링
- ▶ 다른 청취 위치에서 음향을 조정하기 위한 스페셜 트위터 팻 디자인
- ▶ Starfish™ 트위터 장착 어댑터
- ▶ I-Mount 트위터 장착 키트



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

세계 최고의 JBL 성능과 대부분의 공장 스피커 위치에 꼭 맞게 업그레이드된 다중 요소 스피커 및 컴포넌트 시스템.



Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 64

Club 64CTP



Club 64C

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 194T

특징 및 장점

Plus One™ 우퍼 콘 구조

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

특허받은(US patent #7,548,631) Plus One™ 콘은 같은 크기의 스피커 중에서 가장 통합적인 스피커 콘 구역을 제공합니다. 따라서 높은 민감도, 증가된 저주파수 출력과 훌륭한 음악적 특성을 실현합니다.

에지 드라이브 실크 돔 트위터

(Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F, Club 964M)

Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F, Club 964M 는 흔히 사용되는 W-돔과 비교하여 출력 레벨과 상관없이 더 넓고 부드러운 고주파 응답을 제공하는 에지 드라이브 실크 돔 트위터가 탑재되어 있습니다.

다양한 장착 응용 분야에 적합한 특징 Shallow 디자인

(Club 64FSL)

6.5인치 Club 64FSL 특정 소형 디자인으로, 오늘날 출시된 모든 차량에 맞습니다. 즉 시그니처 JBL 사운드를 더 많은 차량에서 즐길 수 있습니다.

조절식 트위터 출력 수준

(Club 64, 64C, 64CTP)

Club 64 및 Club 64C, Club 64CTP 컴포넌트 시스템은 설치 위치를 기반으로 시스템 직선성에 최적화된 0dB 또는 +3dB 트위터 출력 수준 조절을 제공합니다.

음향 감쇄 UV 저항 폴리프로필렌 콘

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

모든 Club 스피커 우퍼 콘은 차량 환경의 열과 습기를 견디면서 선명하고 공명이 없는 음질을 위해 디자인되었습니다.

더 큰 마그넷 크기, 더 강력한 파워 핸들링

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)

새롭게 출시되는 Club 라인인 마그넷 크기가 커서 비슷한 가격대의 경쟁 제품보다 강력한 파워 핸들링이 가능합니다.

다른 청취 위치에서 음향을 조정하기 위한 스페셜 트위터 팻 디자인 (Club 64CTP)

Club 64CTP 컴포넌트 스피커 시스템은 Starfish™ 트위터 장착 어댑터 및 I-Mount 트위터 장착 키트를 포함하고 있으며, 새로운 설치 지원 트위터 팻을 제공합니다. 무엇보다 쉽게 설치할 수 있습니다. 트위터 팻은 설치 후에도 위, 아래로 각도를 조절할 수 있어 다양한 청취 위치에서 음향 성능을 제어할 수 있습니다.

Starfish™ 트위터 장착 어댑터

(Club 64C, 64CTP, 194T)

클럽 64C, 64CTP 컴포넌트 스피커 시스템은 트위터 장착 어댑터와 함께 출시됩니다. Starfish 트위터 장착 어댑터를 사용하면 기존 장착 그릴 뒤 및 A-필러와 같은 위치에 쉽게 설치할 수 있습니다. 다양한 장착 구성에 적합한 6개의 분리형 장착 탭도 갖추고 있습니다. 트위터는 표면 장착이나 수평 장착할 수 있습니다. 트위터는 쉽게 수리할 수 있으며 전체 어셈블리를 분리하지 않아도 됩니다.

I-Mount 트위터 장착 키트

(Club 64C, 64CTP, 194T)

I-Mount™(특허 번호 5,859,917) 트위터 장착 시스템을 사용하면 다양한 목적에 맞춰 쉽게 각 컴포넌트 시스템에 트위터를 설치할 수 있습니다. 여기에는 플러시 컵 및 표면 장착용 장치가 포함됩니다. 1.75인치 컷아웃 및 1인치 장착 깊이 덕분에 쉽게 설치할 수 있습니다. 따라서 트위터를 수평 장착할 수 있으며 ±40도까지 각도도 조절 가능합니다. 모든 구성품을 제자리에 고정하기 위해 고정 나사가 포함되어 있으며, 전체 어셈블리를 분해하지 않아도 트위터를 교체할 수 있습니다.

기술 사양

Club 34F (87mm(3.5인치) 양방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 25W RMS(75W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 89dB
- ▶ 주파수 응답: 90Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 44F (100mm(4인치) 양방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 35W RMS(105W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 90dB
- ▶ 주파수 응답: 75Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 54F (5-1/4인치(130mm) 양방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 45W RMS(135W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 91dB
- ▶ 주파수 응답: 75Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 64FSL (Shallow-Mount 160mm(6.5인치) 양방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 55W RMS(165W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 92dB
- ▶ 주파수 응답: 55Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 64 (6-1/2" (160mm(6.5인치) 양방향 카 스피커, 음질 향상을 위한 설계)

- ▶ 파워 핸들링: 60W RMS(180W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 93dB
- ▶ 주파수 응답: 48Hz~21kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 64C & Club 64CTP (160mm(6.5인치) 양방향 컴포넌트 스피커 시스템)

- ▶ 파워 핸들링: 70W RMS(210W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 92dB
- ▶ 주파수 응답: 55Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 644F (100 x 152mm(4 x 6인치) 양방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 40W RMS(120W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 92dB
- ▶ 주파수 응답: 75Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 864F (152 x 203mm(6 x 8인치) 양방향 카, 그릴 없음)

- ▶ 파워 핸들링: 60W RMS(180W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 93dB
- ▶ 주파수 응답: 65Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 964M (152 x 230mm(6 x 9인치) 3방향 카 스피커)

- ▶ 파워 핸들링: 85W RMS(255W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 93dB
- ▶ 주파수 응답: 50Hz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 194T (19mm(0.75인치) 에지 드리븐 돔 트위터)

- ▶ 파워 핸들링: 50W RMS(150W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 92dB
- ▶ 주파수 응답: 3kHz~20kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

구성품

Club 34F, 44F, 54F, 644F & 864F

- 스피커 2개
- 폼 개스킷 1개

Club 64FSL

- 스피커 2개
- 폼 개스킷 1개
- 나사 16개
- 스피드 클립 8개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개

Club 64

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 폼 개스킷 1개
- 나사 16개
- 스피드 클립 8개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개
- JBL 로고 배지 2개

Club 964M

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 폼 개스킷 2개
- 나사 8개
- 스피드 클립 8개
- JBL 로고 배지 2개
- 하단 장착 브래킷 2개

Club 64C

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개
- 폼 개스킷 1개
- 크로스오버 2개
- 트위터 2개
- 플러시 장착 클립 2개
- 나사골 플러시 장착 어댑터 2개
- 표면 장착 컵 2개
- 별모양 트위터 장착 부속 2개
- 플라스틱 잠금 너트 2개
- 나사 22개
- 스피드 클립 8개
- 스페이서 2개
- 와셔 2개
- JBL 로고 배지 2개

Club 64CTP

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개
- 폼 개스킷 1개
- 크로스오버 2개
- 트위터 2개
- 플러시 장착 클립 2개
- 나사골 플러시 장착 어댑터 2개
- 표면 장착 컵 2개
- 별모양 트위터 장착 부속 2개
- 플라스틱 잠금 너트 2개
- 나사 28개
- 스피드 클립 8개
- 스페이서 2개
- 와셔 2개
- 트위터 팻 키트 2개
- JBL 로고 배지 2개

Club 194T

- 트위터 2개
- 플러시 장착 클립 2개
- 나사골 플러시 장착 어댑터 2개
- 표면 장착 컵 2개
- 별모양 트위터 장착 부속 2개
- 플라스틱 잠금 너트 2개
- 나사 6개
- 인라인 크로스오버 피그테일 2개
- 스페이서 2개
- 와셔 2개