



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3 (SQ MODELS)

Newly engineered JBL Club SQ speaker are target to get the ultimate sound quality.



Club 64CSQ



Club 64SQ

뛰어난 음질을 목표로 새롭게 설계된 JBL Club SQ 스피커

클럽 동축 및 컴포넌트 스피커는 더 많은 차량에 JBL 프로 사운드를 전달합니다. 소형 디자인은 공장 스테레오의 일반적인 출력에도 높은 민감도를 전달하면서 경쟁사 제품에 비해 더 많은 차량에 쉽게 적용할 수 있습니다. Plus One™ 구조의 탄소 섬유 우퍼가 하드 히팅 저음과 오랜 수명을 제공합니다. 에지 드리븐 실크 돔 트위터는 출력 레벨과 상관없이 더 넓고 부드러운 고주파 응답을 제공합니다. 쉽게 설치할 수 있는 컴포넌트 스피커 시스템 - Starfish™ 트위터 장착 어댑터 및 I-Mount 트위터 장착 키트.

특징

- ▶ 뛰어난 음질을 위한 Plus One™ 구조의 탄소 섬유 우퍼
- ▶ 에지 드리븐 실크 돔 트위터
- ▶ 조절식 트위터 출력 수준
- ▶ 높은 감도를 제공하는 Y40 페라이트 자석
- ▶ Starfish™ 트위터 장착 어댑터
- ▶ I-Mount 트위터 장착 키트



특징 및 장점

뛰어난 음질을 위한 Plus One™ 구조의 탄소 섬유 우퍼 (Club 64SQ, 64CSQ)

특허받은 (US patent #7,548,631) Plus One™ 콘은 같은 크기의 스피커 중에서 웅장한 저음을 자랑하는 통합적인 스피커 콘 구역을 제공합니다. 또한 고급 탄소 섬유 우퍼 소재는 정확성과 선명한 음악적 특성을 제공합니다.

에지 드리븐 실크 돔 트위터 (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ 스피커는 흔히 사용되는 W-돔과 비교하여 출력 레벨과 상관없이 더 넓고 부드러운 고주파 응답을 전달하는 에지 드리븐 실크 돔 트위터가 탑재되어 있습니다.

조절식 트위터 출력 수준 (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ 스피커는 설치 위치를 기반으로 시스템 직선성에 최적화된 -3dB 또는 0dB 트위터 출력 수준 조절을 제공합니다.

높은 감도를 제공하는 Y40 페라이트 자석 (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ 스피커는 일반적인 Y30 페라이트 자석보다 높은 감도를 제공하는 Y40 페라이트 자석을 사용합니다.

Starfish™ 트위터 장착 어댑터 (Club 64CSQ)

클럽 64CSQ 컴포넌트 스피커 시스템은 트위터 장착 어댑터와 함께 출시됩니다. Starfish 트위터 장착 어댑터를 사용하면 기존 장착 그릴 뒤 및 A-필러와 같은 위치에 쉽게 설치할 수 있습니다. 다양한 장착 구성에 적합한 6개의 분리형 장착 탭도 갖추고 있습니다. 트위터는 표면 장착이나 수평 장착할 수 있습니다. 트위터는 쉽게 수리할 수 있으며 전체 어셈블리를 분리하지 않아도 됩니다.

I-Mount 트위터 장착 키트 (Club 64CSQ)

I-Mount™ (특허 번호 5,859,917) 트위터 장착 시스템을 사용하면 다양한 목적에 맞춰 쉽게 각 컴포넌트 시스템에 트위터를 설치할 수 있습니다. 여기에는 플러시 컵 및 표면 장착용 장치가 포함됩니다. 1.75인치 컷아웃 및 1인치 장착 깊이 덕분에 쉽게 설치할 수 있습니다. 따라서 트위터를 수평 장착할 수 있으며 ±40도까지 각도도 조절 가능합니다. 모든 구성품을 제자리에 고정하기 위해 고정 나사가 포함되어 있으며, 전체 어셈블리를 분해하지 않아도 트위터를 교체할 수 있습니다.

기술 사양

Club 64SQ

- ▶ 파워 핸들링: 75W RMS(225W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 93dB
- ▶ 주파수 응답: 48Hz~21kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

Club 64CSQ

- ▶ 파워 핸들링: 95W RMS(285W 최대)
- ▶ 민감도(@2.83V): 92dB
- ▶ 주파수 응답: 48Hz~21kHz
- ▶ 공칭 임피던스: 3Ω

구성품

Club 64SQ

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 폼 개스킷 1개
- 나사 16개
- 스피드 클립 8개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개
- JBL 로고 배지 2개

Club 64CSQ

- 스피커 2개
- 그릴 2개
- 플라스틱 다중 홀 어댑터 링 2개
- 폼 개스킷 1개
- 크로스오버 2개
- 트위터 2개
- 플러시 장착 클립 2개
- 나사골 플러시 장착 어댑터 2개
- 표면 장착 컵 2개
- 별모양 트위터 장착 부속 2개
- 플라스틱 잠금 너트 2개
- 나사 22개
- 스피드 클립 8개
- 스페이서 2개
- 와셔 2개
- JBL 로고 배지 2개