



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3 (SQ MODELS)

De nydesignede JBL Club SQ-højtalere sigter efter den ultimative lyd kvalitet



Club 64CSQ



Club 64SQ

Pro Car Audio fra JBL

Med koaksial- og komponent-højtalerne i Club-serien bliver JBL's pro-lyd tilgængelig i flere køretøjer. Det kompakte design betyder, at højtalerne passer ind i flere køretøjer end mange af konkurrenterne, og den høje følsomhed leverer enestående ydelse, selv med fabriksmonterede systemer uden det store kraftoverskud. Kulfiber-woofen med Plus One™-arkitektur leverer fordybende bas og lang levetid. Kant-drevne silke-diskantenheder leverer en bredere og glattere højfrekvens, som aldrig bliver hård, uanset lydstyrken. Starfish™ diskant-højtaler monteringsadapteren og I-Mount monteringskit til diskant i komponenthøjtalersystem sikrer nem installation.

Funktioner

- ▶ Kulfiber-woofen med Plus One™-arkitektur leverer ultimativ lyd kvalitet
- ▶ Kant-dreven silke-diskant-højtaler
- ▶ Justerbart outputniveau for diskant-højtaler
- ▶ Fantastisk Y40-ferritmagnet for højere følsomhed
- ▶ Starfish™ diskant-monteringsadapter
- ▶ I-Mount monteringskit til diskant-højtaler



Funktioner og fordele

Kulfiber-woofer med Plus One™-arkitektur leverer ultimativ lyd kvalitet (Club 64SQ, 64CSQ)

Patenteret (US patent nr. 7.548.631) Plus One™-kegler giver et mere samlet højtalerområde end andre højtalere i samme størrelse, og leverer dybere bas. Samtidig giver wooferens kulfibermateriale suveræn nøjagtighed og tydelig musikalsk gengivelse.

Kant-dreven silke-diskant-højtaler (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ-højtalere har fuld, kant-dreven kegelformet silke-diskant-højtaler, som leverer en bredere og glattere højfrekvensrespons, og er aldrig hård, uanset outputniveau, end andre mere almindeligt anvendte w-kegler.

Justerbart outputniveau for diskant-højtaler (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ-højtalere tilbyder en niveauekontrol på diskant-højtalere på -3 dB eller 0 dB til at optimere systemets linearitet ud fra installationsstedet.

Fantastisk Y40-ferritmagnet for højere følsomhed (Club 64SQ, 64CSQ)

Club SQ-højtalerne bruger en Y40-ferritmagnet, den giver højere følsomhed end den almindelige Y30-ferritmagnet.

Starfish™ diskant-monteringsadapter (Club 64CSQ)

Club 64CSQ komponenthøjtaler-systemet inkluderer Starfish™ diskant-monteringsadapteren, som sikrer nem installation af diskant-højtaleren bag fabriksmonterede beskyttelsesgitter, fx på bilens A-stolpe. Den har desuden seks aftagelige monteringsklapper, hvilket giver ekstra mange monteringsmuligheder. Diskant-højtaleren kan overflade- eller planmonteres, og den kan let serviceres, uden at det hele skal skilles ad.

I-Mount monteringskit til diskant-højtaler (Club 64CSQ)

I-Mount™ (patentnr. 5.859.917) monteringsystemet til diskant-højtaleren sikrer nem og alsidig installation af diskant-højtalere i alle komponentsystemerne. Det inkluderer en "flush cup" og udstyr til overflademontering. Med en udskæring på 1-3/4", og en monteringsdybde på 1", klares installationen i en håndvending. Diskanten kan monteres langs overfladen eller vinkles op til ±40 grader. De medfølgende låsemøtrikker holder alting på plads, og diskanten kan udskiftes, uden at hele monteringen skal skilles ad.

Tekniske specifikationer

Club 64SQ

- ▶ Effekthåndtering: 75 W RMS, 225 W spidsbelastning
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- ▶ Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

Club 64CSQ

- ▶ Effekthåndtering: 95W RMS, 285W peak
- ▶ Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- ▶ Nominel impedans: 3,0 ohm

Hvad er der i æsken

Club 64SQ

- 2 x højtalere
- 2 x gitter
- 1 x skumtætning
- 16 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik
- 2 x JBL logo emblem

Club 64CSQ

- 2 x højtalere
- 2 x gitter
- 2 x multi-hul adapterringe af plastik
- 1 x skumtætning
- 2 x crossovers
- 2 x diskant-højtalere
- 2 x flush cup-monteringer
- 2 x flush-monteret adapter med gevind
- 2 x overflademonteringskopper
- 2 x Starfish-diskantmonteringer
- 2 x låsemøtrikker af plastik
- 22 x skruer
- 8 x lynklips
- 2 x kiler
- 2 x underlagsskiver
- 2 x JBL logo emblem