



PARTYBOX ULTIMATE

강력한 사운드, 다차원 라이트쇼, 생활방수 디자인을 갖춘 대형 파티 스피커.



한계가 없는 당사자

JBL PartyBox Ultimate는 Wi-Fi*를 통해 몰입감 넘치는 Dolby Atmos 경험을 선사하는 뛰어난 오리지널 JBL Pro Sound로 공간을 최대한 채워줍니다. 파티에 온 모든 사람은 댄스 플로어에서 춤을 추든 자리에서 몸을 흔들든 흥분을 돋우는 강력한 사운드에 매료될 것이기 때문입니다. 아무리 떠들썩한 상황에서도 선명한 사운드가 울려 퍼지고, 함께하는 손님들은 매혹적인 별빛, 멋진 라이트 트레일, 스트로브 효과를 자아내며 모든 것이 음악과 조화를 이루는 것을 보면서 짜릿함을 느낄 것입니다.

좋아하는 파티 재생 목록을 스트리밍하여 심플하게 가세요. 마이크 2개와 기타 1개의 입력 단자를 켜고 무대에 올라보세요. 어떤 상황이 펼쳐지든 JBL PartyPad™의 재미있는 대화형 효과를 사용하여 나만의 파티 플로우를 만들어 가세요.

더 큰 것을 계획하고 계신가요? 파티를 최고의 이벤트로 바꿔보세요. JBL One 앱을 사용하면 무선 페어링과 멀티 스피커 연결을 쉽게 설정하고 커스터마이징할 수 있습니다. 생활방수 기능이 있는 JBL PartyBox Ultimate는 셀프 튜닝 덕에 어디에서 셋업하든 최고의 사운드를 선사해줄 것입니다.

역대 가장 뛰어난 파티를 생각해 보세요. 그보다 더 큰 것이 다가옵니다. 이것이 바로 JBL PartyBox Ultimate이 탄생한 이유입니다.

특징

- ▶ 당신이 다룰 수 있는 모든 뛰어난 오리지널 JBL 프로 사운드
- ▶ 다차원적이고 역동적인 라이트쇼
- ▶ Wi-Fi 및 블루투스 연결
- ▶ 핸들 및 견고한 휠
- ▶ IPX4 생활방수
- ▶ 멀티 스피커 연결
- ▶ 듀얼 마이크 및 기타 입력
- ▶ JBL PartyPad™
- ▶ JBL One 앱
- ▶ 셀프 튜닝





특징 및 장점

당신이 다룰 수 있는 모든 뛰어난 오리지널 JBL 프로 사운드

JBL PartyBox Ultimate는 뛰어난 오리지널 JBL 프로 사운드로 거대한 공간(두 개의 농구 코트)을 덮을 수 있습니다. 2개의 드라이버와 미드레인지 스피커로 더 큰 사운드를 제공합니다. 듀얼 트위터와 서브우퍼 한 쌍은 가장 현실적인 팬들을 위한 베이스 그 이상이 될 것이며, Dolby Atmos*는 몰입형 3D 공간 효과를 제공할 것입니다. 이것은 듣는 것이 아니라 몸으로 느낄 수 있는 천둥 소리의 일종입니다.

다차원적이고 역동적인 라이트쇼

조명, 화려한 컬러, 파티! 파티 스피커 중 가장 큰 다차원 라이트쇼를 통해 공간을 매력적이고 감각을 자극하는 경험의 공간으로 바꿔보세요. 독특한 별빛의 밤 효과, 멋진 라이트 트레일, 스트로브, 심지어는 앉아 있는 모든 표면에 투사되는 라이트까지 갖추고 있습니다. 이 모든 것이 나의 음악과 동기화되며, 상단 패널의 유선형의 사용자 친화적인 다이얼이나 JBL One 앱을 통해 쉽게 제어할 수 있습니다.

Wi-Fi 및 블루투스 연결

Wi-Fi를 통해 3D Dolby Atmos를 지원하는 JBL PartyBox Ultimate로 어디서나 고해상도 음악을 스트리밍하세요. 전화를 받거나 피드를 스크롤해야 하나요? 계속해도 음악에 방해가 되지 않습니다. 블루투스로 쉽게 전환하여 실내의 어디서나 끊임 없이 사운드를 즐길 수 있습니다.

핸들 및 견고한 휠

이 대형 스피커를 놀라울 정도로 쉽게 운반할 수 있는 넓고 튼튼한 핸들과 잡기 쉬운 손잡이 덕에 파티 진행은 문제없습니다. 간단하지만 효과적인 케이블 관리 설정으로 코드가 걸리적 거리지 않도록 할 수 있습니다. *AC 입력 필요

IPX4 생활방수

뒷마당에서 친구와 파티를 하거나 수영장에서 음료를 즐길 때도, JBL PartyBox Ultimate의 IPX4 생활방수 기능이 있어 습기를 걱정할 필요가 없습니다.

멀티 스피커 연결

오리지널 JBL 프로 사운드를 더 많이 원하시나요? 스피커 두 개로 스테레오 페어링을 하여 더 넓은 사운드 스테이지를 만들어 보세요. 가장 큰 이벤트의 경우 여러 PartyBox를 무선으로 연결할 수 있습니다.

듀얼 마이크 및 기타 입력

라이브 인재를 혼합합니다. 기타 및 듀얼 마이크 입력을 사용하여 노래와 연주를 쉽게 할 수 있습니다. 가라오케 EQ 튜닝과 내장 라이트쇼를 통해 누구든 슈퍼스타로 만들어 주는 멋진 효과와 사운드가 특징입니다.

JBL PartyPad™

어떤 상황이 펼쳐지든 PartyBox Ultimate의 상단 패널에 편리하게 자리한 JBL PartyPad™의 재미있는 대화형 효과를 사용하여 나만의 파티 플로어를 만들어 가세요. 탭, 홀드, 슬라이드의 세 가지 간단한 손끝 동작으로 DJ 품질의 사운드 효과를 재생하고 리믹스하여 모두의 눈길을 모읍니다.

JBL One 앱

JBL One 앱을 사용하여 음악을 제어하고, EQ 설정을 조정하고, 라이트 쇼의 색상과 패턴을 바꿔가며 멋진 파티 분위기를 연출할 수 있습니다.

셀프 튜닝

실내외 어디에 있는 JBL PartyBox Ultimate는 전원을 켜 때마다 주변 환경에 맞게 자동으로 튜닝됩니다. 따라서 파티 장소와 상관없이 언제나 최고의 음악 체험이 기다립니다.

*Dolby Atmos로 몰입감 넘치는 음악을 들으려면 고해상도 음악 서비스를 구독해야 합니다. 거주 지역의 구독료를 확인하세요.

기술 사양

- ▶ 모델 번호: PartyBox Ultimate
- ▶ 출력: 1100W RMS(IEC60268)
- ▶ 전원 공급: 100 – 240 VAC ~50/60Hz
- ▶ 주파수 응답: 30Hz-20KHz(-6dB)
- ▶ 신호 대 잡음 비: >80dB
- ▶ 케이블 유형: 직각 AC 전원 케이블 (유형은 지역별로 상이)
- ▶ 케이블 길이: 2.0m/6.6ft
- ▶ 지원되는 형식: .mp3, .wma, .wav
- ▶ 변환기: 242mm(9") 서브우퍼 2개, 2 x 120mm(4.5") 미드레인지, 74mm(2.75") 트위터 2개
- ▶ USB 충전 출력: 5V/2.1A(최대)
- ▶ USB 포맷 FAT16, FAT32
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15-5.35GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.825GHz
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 출력: <23dBm
- ▶ 5G Wi-Fi 변조: OFDM(BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
- ▶ 5G Wi-Fi 네트워크 호환성: 802.11a/n/ac/ax
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2.4GHz-2.4835GHz
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm
- ▶ 2.4G Wi-Fi 변조: DSSS(DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 네트워크 호환성: 802.11 b/g/n/ax
- ▶ Bluetooth® 버전: 5.3
- ▶ Bluetooth® 프로파일: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- ▶ Bluetooth® 송신기 주파수 범위: 2400MHz ~ 2483.5MHz
- ▶ Bluetooth® 송신기 출력: ≤15dBm(EIRP)
- ▶ Bluetooth® 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ Aux 입력 250mVrms(3.5mm 커넥터)
- ▶ 마이크 입력 20mVrms
- ▶ 기타 입력 100mVrms
- ▶ 블루투스/USB 입력 -12dBFS
- ▶ 규격(가로 x 높이 x 세로): 455.0mm x 1049.0mm x 440.0mm / 17.91" x 41.30" x 17.32"
- ▶ 순 중량: 39.5kg / 87.10lbs
- ▶ 규격(가로 x 높이 x 세로): 1155.0mm x 520.0mm x 525.0mm / 45.5" x 20.5" x 20.7"
- ▶ 총 중량: 44.5kg / 98.1lbs

구성품

JBL Party Speaker Ultimate 1개

빠른 시작 가이드 1부

안전 관리 지침/품질보증서 1부

직각 AC 전원 코드 1(AC 플러그는 지역별로 상이)