



# BAR300

MultiBeam™ 및 Dolby Atmos®가 포함된 5.0채널 콤팩트 올인원 사운드바



reddot award  
product design 2022



## 콤팩트한 디자인. 탁월한 3D 사운드.

이제 쇼가 시작됩니다. 올인원 JBL Bar 300은 영화와 TV 쇼를 생생한 체험으로 바꾸고 한 차원 높아진 게임을 선사합니다. MultiBeam™ 및 Dolby Atmos® 기술은 선명한 3D 서라운드 사운드를 제공합니다. PureVoice 기술은 음성 선명도를 최적화하여 한마디 대사도 놓치지 않도록 해줍니다. 음악이나 팟캐스트를 들으며 긴장을 풀고 싶을 때 AirPlay, Alexa MRM 또는 Chromecast built-in™을 사용하여 300개 이상의 스트리밍 서비스 중에서 선택해 즐겨보세요.

## 특징

- ▶ Dolby Atmos® 및 MultiBeam™ 서라운드 사운드
- ▶ AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™이 있는 내장 Wi-Fi
- ▶ 260W 출력
- ▶ 별도의 서버우퍼 없이도 효과적인 베이스 사운드
- ▶ PureVoice 대화 향상 기술
- ▶ 4K Dolby Vision 패스루가 탑재된 HDMI eARC
- ▶ JBL One 앱
- ▶ 쉬운 사운드 보정
- ▶ 보이스 어시스턴트 지원 스피커와 함께 사용 가능

Dolby Atmos

MultiBeam™

COMPATIBLE WITH  
Dolby Vision

works with  
Google Home

works with  
alexa

Works with  
Apple AirPlay

Chromecast  
built-in

Spotify

WiFi 6  
CERTIFIED

Bluetooth®

## 특징 및 장점

### Dolby Atmos® 및 MultiBeam™ 서라운드 사운드

극장 품질의 3D 서라운드 사운드에 흠뻑 빠져보세요. 서라운드 스피커를 추가로 사용할 필요 없이 방 안 어디서나 뛰어난 사운드 효과를 들어보세요.

### AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™이 있는 내장 Wi-Fi

탐험할 준비를 하세요. AirPlay, Alexa MRM 및 Chromecast built-in™을 통해 300여 개의 온라인 음악 스트리밍 서비스를 이용하세요. 좋아하는 오디오 콘텐츠, 인터넷 라디오, 팟캐스트를 선명한 음질로 모두 이용하세요. 또한 Wi-Fi 연결을 통해 자동 소프트웨어 업데이트가 가능하므로 항상 최신 기능을 이용할 수 있습니다.

### 260W 출력

JBL Bar 300은 260와트의 총 출력으로 영화, 음악, 게임을 몰입감 넘치는 사운드 경험으로 바꿔줍니다.

### 별도의 서브우퍼 없이도 효과적인 베이스 사운드

JBL Bar 300의 콤팩트한 크기 때문에 실망하지 마세요. 내장 베이스 포트를 통해 묵직한 베이스 사운드를 제공하기에 모든 액션 장면에 흥분을 더하고 모든 노래에 깊이를 더합니다.

### PureVoice 대화 향상 기술

PureVoice 기술의 고유한 알고리즘을 사용한 음성 선명도 최적화로, 서라운드 효과가 최고조일 때도 대화 한 마디 한 마디가 또렷이 들립니다.

### 4K Dolby Vision 패스투루가 탑재된 HDMI eARC

HDMI eARC 연결 덕분에 단일 HDMI 케이블을 통해 압축되지 않은 Dolby Atmos 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다. 또한 HDMI 입력 연결은 호환되는 비디오 플레이어 또는 게임 콘솔에서 4K 비디오 품질을 제공합니다.

### JBL One 앱

하나의 편리한 앱으로 EQ를 사용자 지정하고 호환되는 모든 스피커를 제어할 수 있습니다. JBL One 앱은 사운드바를 쉽게 설정하고, 내게 맞춤화하고, 내장된 음악 서비스를 탐색하여 마음에 드는 새로운 노래를 찾도록 도와줍니다.

### 쉬운 사운드 보정

모든 공간은 각기 다릅니다. JBL Bar 300은 오디오 보정 기능을 통해 어떤 실내나 방의 레이아웃에든 최상의 3D 서라운드 효과를 제공합니다.

### 보이스 어시스턴트 지원 스피커와 함께 사용 가능

JBL Bar 300을 보이스 어시스턴트 지원 장치에 연결하기만 하면 Alexa, Google Assistant 또는 Siri에게 말해 좋아하는 음악을 즉시 스트리밍할 수 있습니다.

## 구성품

사운드바 1개

배터리 2개가 장착된 리모컨

전원 코드(지역 SKU에 따라 최대 4개)

HDMI 케이블 1개

L자 벽걸이용 브라켓 2개 및 나사

빠른 시작 가이드

안전 지침 및 품질보증서

벽걸이용 템플릿

면책 조항: 일부 기능은 일부 국가에서만 제공하는 구독 또는 서비스가 필요합니다

## 기술 사양

### 일반 사양:

- ▶ 모델: BAR 300
- ▶ 5.0 채널
- ▶ 전원 공급: 100 ~ 240V AC, ~ 50/60Hz
- ▶ 총 스피커 출력(최대 @THD 1%): 260W
- ▶ 사운드바 변환기: (46x90)mm 레이스트랙 드라이버 4개, 0.75"(20mm) 트위터 2개
- ▶ 네트워크 대기 전력: < 2.0W
- ▶ 작동 온도: 0°C-45°C

### HDMI specification

- ▶ HDMI 비디오 입력단자: 1개
- ▶ HDMI 비디오 출력단자(강화된 오디오 리턴 채널 (eARC) 포함): 1개
- ▶ HDMI HDCP 버전: 2.3
- ▶ HDR 패스투루: HDR10, Dolby Vision

### 오디오 사양:

- ▶ 주파수 응답: 50Hz ~ 20kHz(-6dB)
- ▶ 오디오 입력단자: 1 Optical, 블루투스, USB (USB 재생은 미국 버전에서 사용 가능. 다른 버전의 경우 USB는 서비스 전용입니다.)

### USB 사양(오디오 재생은 미국 버전만 가능):

- ▶ USB 포트: 유형 A
- ▶ USB 전압: 5V DC, 0.5A
- ▶ 지원 파일 형식: MP3
- ▶ MP3 코덱: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- ▶ MP3 샘플링 속도: 16~48kHz
- ▶ MP3 비트 전송률: 80~320kbps

### 무선 사양:

- ▶ Bluetooth 버전: 5.0
- ▶ 블루투스 프로파일: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- ▶ Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2400MHz~2483.5MHz
- ▶ 블루투스 송신 출력: <15dBm(EIRP)
- ▶ Wi-Fi 네트워크: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 대역, 미국 11개 채널, 유럽 및 기타 국가 13개 채널)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 전력: < 20dBm(EIRP)
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15~5.35GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 출력: 5.15~5.25GHz <23dBm, 5.25~5.35GHz 및 5.47~5.725GHz <20dBm, 5.725~5.825GHz <14dBm (EIRP)

### 치수:

- ▶ 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 820 x 56 x 103.5mm / 32.3" x 2.2" x 4.1"
- ▶ 사운드바 중량: 2.5kg/5.5 lbs
- ▶ 패키지 치수(가로 x 높이 x 세로): 1060 x 120 x 170mm/41.7" x 4.7" x 6.7"
- ▶ 패키지 무게: 4.1kg/9 lbs