



# PARTYBOXENCORE

Bærbar partyhøytaler med 100 W kraftfull lyd, et innebygd dynamisk lysshow, medfølgende digitale trådløse mikrofon og et sprutsikkert design.



## Vær stjernen på den neste festen din

Den bærbare JBL PartyBox Encore Essential-høytaleren gir deg 10 timer med kontinuerlig moro. Med det enkle gripehåndtaket og sprutsikre designet kan du alltid ta festen med deg. Få musikken i gang med fantastiske JBL Original Pro Sound og dyp bass. Synkroniser lysshowets rockende lysstråler, ring- og klubblys for en fantastisk oppslukende opplevelse, eller syng sammen med JBLs førsteklasses digitale trådløse mikrofon, optimalisert for karaoke med ekko, bass og diskant som kan justeres. True Wireless Stereo betyr at du til og med kan pare høyttalere for å få virkelig massiv lyd. Og med PartyBox-appen kan du alltid kontrollere musikken din og lysshowfargene dine for å skape den perfekte stemningen.

## Funksjoner

- ▶ Utrolige JBL Original Pro Sound
- ▶ Et lysshow som synkroniseres med rytmen
- ▶ 10 timers spilletid
- ▶ IPX4-sprutbeskyttelse
- ▶ Digitale trådløse mikrofon
- ▶ Par høyttalere dine for enda større lyd
- ▶ PartyBox-app
- ▶ Flerkildeavspilling





# PARTYBOXENCORE

Bærbar partyhøytaler med 100 W kraftfull lyd, et innebygd dynamisk lysshow, medfølgende digitale trådløse mikrofon og et sprutsikkert design.



## Funksjoner og fordeler

### Utrolige JBL Original Pro Sound

Ingenting slår fantastiske JBL Original Pro Sound med dyp bass.

### Et lysshow som synkroniseres med rytmen

JBLs PartyBox' lysshow får festen din til å stråle med ring- og klubblys og rockende lysstråleeffekter, som synkroniserer seg med musikkens rytme for en fantastisk oppslukende, audiovisuell opplevelse.

### 10 timers spilletid

Gi festen kraft hele dagen eller natten. Med 10 timers spilletid og et innebygd oppladbart batteri, vil rytmen gå videre (og videre)!

### IPX4-sprutbeskyttelse

JBL PartyBox Encore er IPX4 sprutsikker, slik at du aldri trenger å bekymre deg for at festen blir for våt eller vill, enten dere danser på stranden eller synger karaoke ved bassenget.

### Digitale trådløse mikrofon

Tre inn i rampelyset. JBL PartyBox Encore omfatter en premium, digitale, støpte mikrofon i sink, som er perfekt optimalisert for karaoke. Den har et kanaldesign med lav forsinkelse og justerbare bass-, ekko- og diskantkontroller for å berike vokalytelsen til alle som vil synge med. De digitale, trådløse mikrofon leveres dessuten med utskiftbare AA-batterier, slik at du kan feste hele dagen og rocke hele natten.

### Par høyttalerne dine for enda større lyd

Er ikke én JBL PartyBox nok? Koble sammen to høyttalere trådløst med True Wireless Stereo-teknologi (TWS) for en enda større, dristigere lyd.

### PartyBox-app

JBL PartyBox-appen gjør det enklere enn noensinne å kontrollere musikken din, oppdatere innstillinger og tilpasse fargene i lysshowet for den perfekte feststemningen.

### Flerkildavspilling

Strøm musikken din trådløst via Bluetooth, koble til en USB-pinne eller koble til med en AUX-kabel. JBL PartyBox Encore gir den ultimate tilpasningsevnen for musikken din.

## Hva inneholder boksen?

- 1 x JBL PartyBox Encore
- Vekselstrømkabel (AC-plugg varierer avhengig av område)
- 1 x veiledning for hurtigstart
- 1 x sikkerhetsblad
- 1 x trådlø JBL-mikrofon

## Tekniske spesifikasjoner

### Generelle spesifikasjoner

- ▶ Modellnr.: JBL PartyBox Encore
- ▶ Høyttalerelementer: 1 x 5,25 tommers basshøytaler, 2 x 1,75 tommers diskant-høytaler
- ▶ Utgangseffekt: 100 W RMS
- ▶ Strømforsyning: 100–240 V ~ / 50–60 Hz
- ▶ Frekvensrespons: 50 Hz – 20k Hz @-6dB
- ▶ Signal/støyforhold: > 80 dB
- ▶ Batteritype: Li-ion-polymer 27 Wh (tilsvarer 3,6 V / 7500 mAh)
- ▶ Ladetid for batteri: 3,5 timer
- ▶ Musikkavspillingstid: Opptil 10 timer (avhengig av volumnivå og lydnivå)
- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
- ▶ USB-utgang: 5 V / 0,5 A (maks.)
- ▶ Kabeltype: Vekselstrømkabel
- ▶ Kabellengde: 2000 mm
- ▶ Bluetooth®-versjon: 5.1
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth®-senderstyrke: <9 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-sendermodulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DQPSK

### Produktdimensjoner

- ▶ Dimensjoner (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm
- ▶ Nettvekt: 6,3 kg
- ▶ Emballasjemål (B x H x D): 472 mm x 354 mm x 326 mm
- ▶ Bruttovekt: 8,34 kg

### trådløs mikrofon – spes.

- ▶ Frekvensrespons: 60 Hz – 15,8 kHz
- ▶ Signal/støyforhold: > 65 dB
- ▶ Senderens effekt: < 10mW
- ▶ Avstand mellom sender og mottaker: ≤ 20 m



HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.